

Codice articolo: 4280E-PLUS10MST/E-LAN**Descrizione del prodotto:** Centrale 10 zone via filo espandibile (filo/radio) serie EUROPLUS con interfaccia LAN integrata

Caratteristiche principali: Centrale di allarme a 10 ingressi filari espandibile a 35 con l'ausilio delle schede di espansione art. 4005EUROPLUS/IN. Ogni modulo di espansione ausiliario dispone di 5 ingressi e 4 uscite. Può essere estesa con ulteriori 64 zone radio (per un totale di 94 zone disponibili) semplicemente collegando sul BUS a tre fili la tastiera provvista di stadio ricevente art. 4047GR868TAST, predisposta per ricevere tutte le periferiche della serie GR868. La scheda di rete LAN integrata permette la completa gestione da remoto del sistema tramite PC o dispositivo mobile; la gestione avviene direttamente tramite web browser senza la necessità di installare applicazioni o APP. È possibile il collegamento del combinatore telefonico GSM (articoli 4235-EUROTRIS-GSM-P e 4236-EUROTRIS-GSM) direttamente sul BUS della centrale, rendendo quindi possibile la completa gestione da remoto dell'impianto tramite comuni SMS e/o tramite APP ufficiale Lince "LinceGSM" scaricabile su tutti gli Store. La programmazione può essere effettuata da tastiera o da computer. Conforme alle normative CEI 79-2 2° ed. 98 Liv. 2°. Alloggiata in un box metallico in grado di contenere una batteria fino a 7,2 Ah (non fornita). Alimentatore switching da 2 A. Per flessibilità di utilizzo la centrale viene fornita senza dispositivi di comando.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Zone filari: 10 programmabili, espandibili a 35 tramite moduli di ingresso
- Zone radio: 64 tramite tastiera con sezione radio (l'espansione radio riduce le zone filari da 35 a 30)
- Lettori transponder collegabili: max 12
- Zone 24 ore N.C.: 1 ingresso
- Relè uscite di allarme: 2 con scambio da 10 A
- Programmi di attivazione: 3 (G1, G2, G3), gestibili tramite tastiera, tramite chiave o da remoto
- Programmi di inserimento indipendenti: 1 (GEXT), gestibile tramite tastiera tramite chiave o da remoto
- Livello di accesso al sistema: Amministratore, Utente, Installatore
- Ingressi
 - morsetto per inserimento totale da remoto (CH)
 - morsetto batteria scarica per sirene autoalimentate filari (BA)
 - morsetti distinti attivazione programmi (G1, G2, G3 e GEXT)
 - morsetto sabotaggio impianto (AS)
- Uscite
 - programmabili, open collector, max 100 mA
 - guasto generale (W)
 - stato impianto (OFF)
 - linea aperta e memoria attiva (LM)
 - liberamente programmabile (OUT)
 - guasto BUS di comunicazione (BUS)
 - per lettori transponder e tastiere: BUS (D) morsetto dedicato
 - allarme combinatore (AT)
- Scheda di interfaccia LAN: presente a bordo
- Connessione per PC: connettore a 6 vie dedicato (richiede art: 4096 EUROPLUS-SOFT)
- Memoria non volatile: 512 eventi con possibilità di filtrare la tipologia di evento
- Tastiere collegabili: fino a 8
- Espansioni ingresso su BUS collegabili: 5 moduli Ingresso (4 se si utilizza la sezione radio)
- Espansioni uscite su BUS collegabili: 1 modulo
- Memorizzazione utilizzatore: personalizzata fino ad un massimo di 128 utenti (Master, Slave, Admin, Utente, ecc)
- Alimentatore: 2 A
- Alloggiamento batteria: 12 V 7,2 Ah (non fornita)
- Alimentazione: 230 Vca 50 Hz
- Dimensioni: 360 x 200 x 85 mm

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro**LINCE ITALIA S.p.A.**Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 1 di 2

DISPOSITIVI COMPATIBILI

- Tastiere via Filo (4073E-PLUSTAST/V, 4080E-PLUSTAST/B, 4004EUROPLUSTAST)
- Tastiere via Filo con sezione Radio (4047GR868TAST)
- Tastiere via Filo con display touch (4150EURO-TOUCH, 4151EURO-TOUCH/N)
- Moduli di espansione (4005EUROPLUS/IN, 4006EUROPLUS/OUT)
- Inseritore via Filo ad inserimento o sfioramento (4158EUROPLUS-INS-M, 4157EUROPLUS-INS, 4131CONTACTLESS, 4132CONTACTLESS/M, 4136CONTACTLESS-B, 4137CONTACTLESS-B/M)
- Dispositivi di Comando (4008TKC, 4082GR868RC2, 4083GR868RC5, 4133RFIDCARD, 4134KEYFOB, 4135ROUND-KEYFOB)
- Software di Programmazione (4096EUROPLUS-SOFT)
- Rilevatori via Radio (4058GR868DT, 4097GR868DT/T, 4059GR868ZENITHDT, 4094GR868BABY-WL, 4095GR868BABY-WL/M, 4043GR868BOBBY)
- Contatti via Radio (4049GR868TP, 4049GR868TP/M, 4048GR868LESW)
- Modulo Antisaturazione (4067GR868TP/AS)
- Ponte Radio (4100GR868LINK)
- Combinatori Telefonici (4235-EUROTRIS-GSM-P, 4236-EUROTRIS-GSM)

VERSIONI DISPONIBILI

4279E-PLUS10MST/E • Stesse caratteristiche dell'articolo 4280E-PLUS10MST/E-LAN ma senza scheda LAN integrata



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

LINCE ITALIA S.p.A.

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233

www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 2 di 2