

# EA-66C2

Terminal de control acces

## DESCRIERE

EA-66C este un cititor de proximitate, stand-alone, care poate fi instalat și utilizat fără programare software, programarea cartelelor făcându-se cu ajutorul unei cartele Master.

## CARACTERISTICI

- Memorie: EEPROM
- Capacitate utilizatori: 1000 cartele
- Distanța de citire: 5-15 cm
- Cartele: EM 125 KHz

## SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare - 9-12Vcc 60mA max
- Temperatura: -20°C ~ 50°C, umiditate 95%

## SCHEMA ELECTRICA

NO	Contact releu normal open
NC	Contact releu normal closed
COM	Contact comun releu
GND	Masa
GND (BUT)	Masa buton
BUT	buton
GND	Masa
+12V	Alimentare +12Vcc

### Temporizare

Setam jumperul 2 astfel:

- Legam pinii 1 si 2 pentru temporizare de 2 secunde
- Lagam pinii 2 si 3 pentru temporizare de 10 secunde

